

L'appel general

QRL ? K
QRL ? K

(la frequence est-elle libre?)

CQ CQ CQ DE FD1XYZ FD1XYZ FD1XYZ + K

Reponse un appel general

FD1XYZ DE KA3ABC KA3ABC PSE K

Premiere Intervention

KA3ABC DE FD1XYZ =
GM (le matin ou GA l'apres-midi ou GE le soir) DR OM (bonjour cher OM)
TKS FER CALL = (=merci d'avoir repondu)
UR RST RST IS 579 579 =
MY NAME NAME IS ALAIN ALAIN =
MY QTH QTH IS BORDEAUX BORDEAUX =
HW ? + (=comment me recevez-vous?)
KA3ABC DE FD1XYZ + K

Reponse une premiere intervention

FD1XYZ DE KA3ABC =
GM DR ALAIN (IN BORDEAUX)
TKS FER RPRT = (merci pour le report)
UR RST RST IS 599 599 =
MY NAME NAME IS PETER PETER
ES MY QTH IS NR BALTIMORE NR BALTIMORE =
SO OK ? +
FD1XYZ DE KA3ABC + K

Deuxieme intervention

KA3ABC DE FD1XYZ =
OK PETER ALL COPY = (accuse de reception)
MY RIG IS A TS140 KENWOOD ES ANT IS A DIPOLE = (transceiver et antenne)
WX HR IS RAINY ES TEMP IS ABT 15 C = (le temps)
SO TNX FER QSO (merci pour le contact)
PSE UR QSL VIA BUREAU (demande sa QSL)
VY 73 73, HPE CUAG (j'espere vous retrouver..)
GB ES GUD DX (GUD LUCK) + (au revoir et bons dx)
KA3ABC DE FD1XYZ VA K

Reponse a une 2eme intervention

FD1XYZ DE KA3ABC =
R R
OK ALAIN FB =
TKS FER INFO =
MY RIG IS FT757GX RUNNING ABT 150 WATTS INTO 4 ELE YAGI UP 15 FT =
(ou PWR IS ABT 100 WATTS)
WX HR IS SUNNY AND TEMP ABT 56 F =
TNX FER NICE QSO, ALAIN
QSL SURE VIA BURO
VY 73
GB ES GUD DX +
FD1XYZ DE KA3ABC VA